

# HS 63A 230V



HS 63A 230V

HS 63A kan leveres med bøylestativ

VARENØR	TYPE
71010	Hovedsentral HS 63A 230V 00203-R uten stativ
71011	Hovedsentral HS 63A 230V 01103-R uten stativ
71012	Hovedsentral HS 63A 230V 00113-R uten stativ

VARENØR	RESERVEDELER
72880	Kapsling til HS 63A
70010	Stativ til HS 63A
72807	Dør til HS 63A
72710	Skaplås OLH type 1844 (rund)
72713	Dørrvrider for hengelås
72708	Nøkkel OLH
70171	Hengsler til HS 63A
75245	Sikringsvindu 8 moduler
75248	Sikringsvindu 18 moduler
75209	Stikkontakt innfelt rett 363-9
75205	Stikkontakt innfelt rett 332-9
75201	Stikkontakt innfelt rett 316-9
75200	Stikkontakt innfelt 2/16+j (Schuko)
75103	ABB automatsikring C 32A 3P
75102	ABB automatsikring C 16A 3P
75101	ABB automatsikring C 16A 2P
75116	ABB jordfeilbryter 63A/30mA 4P
75144	ABB overspenningsvern OVR T23L 40 440 PX
72126	Schneider selektiv kombivern OV C 60B 3P
72895	Dekking inntakssikring til HS 63A

- **Vekt:** 15 kg
- **Kapasitet:** 230V 25kW
- **Mål:** 495x800x315mm (BxHxD)
- **Vern 230V**

## 71010

ABB aut.sikring C 32A 3P 2 stk.  
 ABB aut.sikring C 16A 3P 1 stk.  
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.  
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 3P 1 stk.  
 ABB overspenningsvern 1 stk.

## 71011

ABB aut.sikring C 32A 3P 1 stk.  
 ABB aut.sikring C 16A 3P 1 stk.  
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.  
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 3P 1 stk.  
 ABB overspenningsvern 1 stk.

## 71012

ABB aut.sikring C 32A 3P 1 stk.  
 ABB aut.sikring C 16A 3P 2 stk.  
 ABB j.f.bryter 63A/30mA 4P 1 stk.  
 Schneider selektiv kombiv. OV C 60B 3P 1 stk.  
 ABB overspenningsvern 1 stk.

- **Antall kW som kan føres i kabel 230V**

3x2,5+j	316-9	6kW
3x6+j	332-9	12kW
3x16+j	363-9	25kW
3x35+j	3125-9	50kW

## Bestykning

63A 230V 00203-R



63A 230V 01103-R



63A 230V 00113-R



**Andre bestykninger på forespørsel.**

**Lås:**

OLH

BLH, TEV fåes på forespørsel.